

Důležité-od sw 103.03 z 18-02-2009 nelze použít původní setting (uspořádání programů)
Použijte setting vložený v sw přijímače (A1 + H) nebo si vytvořte nový ! Před každou aktualizací sw proveďte zálohu settingu na USB flash, pak **provedte nastavení od výrobce** (kombinace Ne-Ano-Ano-Ne), nahrajte sw, znovu proveďte nastavení od výrobce a pak nahrajte uložený setting z USB flash (přípona UDB)

(V případě náhodného mazání settingu zkuste nahrát přes RS232 pomocí programu [STB_Link_2.03](#) orig. sw do přijímače z [11-11-2008](#) a pak proveďte nastavení od výrobce. Potom nahrajte sw nový a pak nastavení od výrobce a setting)

- **hesla:-MASTER = 7400**

-pro funkce v MENU = 7400 nebo 0000 (7400 změňte v MENU -Rodičovský zámek na jiné)

-pro vyvolání Cas v MENU - Rozhraní - Sít' = červené tl. + 7771

(pro vyvolání CasKey zedejte v MENU Cas: EMU - ZAPNUTO)

-pro vyvolání SKRYTÝCH KANÁLŮ- vyvolejte pomocí OK seznam kanálu + **červené tlačítko RECORD + 7771**

-pro skrytí SKRYTÝCH KANÁLŮ opakujte předchozí (RECORD + 7771)

(SKRYTÉ KANÁLY nastavíte v MENU-Kanál/PVR-Kontrolá kanálů- OK-Schovej kanál)

Zálohování settingu na USB flash:MENU-Rozhraní-USB-tlač. Info a počkat na hlášení File create complete

Obnovení settingu z USB flash: MENU-Module-USB-najet na UDB – OK – potvrdit Ja – OK – počkat na restart přijímače

Ztmavení/zesvětlení displeje (jen v některých sw):

Ztmavení=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=,Xcrypt,HSIC,HSIC Gbox, HomeShare +Uložit

Zesvětlení=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=žádný + Uložit

Přepřacováno MENU - STB Status - Tovární nastavení: (důležitá změna)

- zvolíte-li **ANO** v řádku **5** Chceš nastavit kanály od výrobce - vyvolá se setting z sw Astra1 a Hotbird

- zvolíte-li **NE** v řádku **5** Chceš nastavit kanály od výrobce - otevře se podmenu na řádku 1 až 4:

1: Systémová data:**ANO**=inicializace MENU od výrobce, **NE**=zůstane zachované Vaše nastavení

2:Satelitní data: **ANO**=inicializace prázdné databáze **NE**=otevře se 3 řádek TP data:

3: TP data: ANO=inicializace TP od výrobce družice zůstanou zachovány, funguje pouze s neupraveným settingem od výrobce (jinak se vyvolají chybné TP)

NE=otevře se řádek 4 Data kanálů

4: Data kanálů: **ANO**=výmaz všech programů **NE**= žádná změna

Doporučené nastavení před nahráním Vašeho settingu je 1=NE 2=ANO 3=ANO 4=ANO 5=NE

Co nového v sw 106.69(beta) z 04-11-2009- zavedena podpora CCcam 2.1.2

- základ CCcam zlepšen a rozšířen

- 17000, 18000 Port update

- zlepšena stabilita a spojení pro CCcam

- zlepšeno BISS key & emu

- zlepšena čtečka karet - Irdeto + Viaccess (Adult, gamma etc.)

- rozšířena přenosová rychlost pro COM Port - Free (X-BOX - sat share)

- v MENU-Instalace-Nastavení antény zavedeny nové funkce:

--> rychlá navigace pro FAST-Scan (FAV Taste)

- FAST-SCAN CH List update + řazení provider

- opraveny chyby překladu v MENU pro různé jazyky

- MCAS update : EMU + čtečky karet

Co nového v sw 106.47(beta) z 14-10-2009

- opravena chyba Symbol Raten SR 1xxx 2xxx (Tuner)

- opravena chyba BISS f

- opravena chyba D*giTv AU --> čekat 2-3 min na D*gi

- opraven problém DRECrypt Smartcard + CI Modul

- opraven problém TNT SAT France Smartcard

- opraven problémTVR Viaccess Smartcard

- opravena chyba Irdeta

- update MCAS ...(MultiCAS)

- update SAT + TP Database .UDB

- zlepšeno síťové vyhledávání(NIT Search)

- update OSD jazyků

- modifikované MENU Network + CAS

Co nového sw 106.32. (Beta) z 07-09-2009

DigiTv AU update fix. , TEST 100% OK

. --> v CAS Menu EMU+EMU upate ANO --> Auf Digifilm 1+2 TP 12607 2-3 min. čekejte

-zrychlení EPG úpravou ovladače EPG

- opravena chyba zeleného tlačítka

- deaktivováno automatické rozeznání DiseqC

- zlepšen CCcam + zabudovány nové funkce

. --> Menu - Module - Network - Server Setup - CCcam2011 - Card info Update zapnout/vypnout

- update CCcam CAID list

- MCAS update pro čtečku karet

- update jazyků OSD

Po nahrání sw proveďte nastavení od výrobce

Co nového sw 106.26. (Beta) z 31-08-2009

- update protokolu DiseqC 1.1 --> zlepšena funkčnost přepínání DiseqC 8 / 1,10 / 1 atd.

- opraven problém signálu tuneru při přepínání mezi SAT

- opravena chyba podtitulků

- update paměti FLASH

- opraven problém Nagra3 CAID 1803

- zlepšena stabilita CCcam

Co nového sw 106.09. (Beta) z 05-08-2009

- MCAS – zlepšena čtečka karet-->fixován problém menu karty pro Telkomvision

- opravena chyba na Thor 0.8°W--> GigiTv au

- zlepšena funkce CCcam (Beta11)

- opravena malá chyba

Co nového sw 106.04. (Beta) z 27-07-2009

- vylepšena funkce CCcam (Beta10) -->testováno v setting -->

A1=ORF,Sky-Arena(Premiere),TCM,CSAT,ABSAT,ORANGE,TV Vlaander,CANALDIGITAL,D+,UPC

HotBird=SRG,Cyfra+,AB SAT,SkyIt,JSC,ESP,ART,RTVi,HRT,SEX VIEW, Harmonic,FrenchLove,Dorcel,

SexOnTV,Free-X

- aktualizace seznamu CAID--> podpora Cryptoworks (ORF,UPC,SkyLink,Gital etc.)-->snížení výpadku atd.

- aktualizace seznamu Provid

- zlepšeno EPG

- zlepšení čtečky MCAS

- vylepšen TXT

Co nového sw 105.68. (Beta) z 06-07-2009

- vylepšena funkce CCcam (Beta7)

Nová funkce CCcam : Server Request (dotaz na server)--> DO : zelené tlačítko

-->podpora Cryptoworks -->zlepšeny výpadky atd.

- zlepšeno EPG

Co nového sw 105.54. (Beta) z 25-06-2009

-nová funkce CCcam : Book-Mark Taste

--> pro opětovné připojení

--> viz předpis : CCcam_FAQ -> CCcam_button_reconnection.pdf

- vylepšena funkce CCcam (Beta5)

- opravena chyba ztráty databáze (dlouhodobě testujte)

- dočasně deaktivováno žluté tlačítko AUDIO

- aktualizace MCAS

- zlepšeno EPG

- pro e-sata deaktivováno pravé spodní tlačítko DO–Prohlížeč souborů-->HDD Manager-->Storage e-Sata

- pro USB aktivováno pravé spodní tlačítko DO – Prohlížeč souborů --> HDD Manager-->Storage USB

-přidány programy Astra 23e5 (DiSEqC C) --> Tovární nastavení --> Chceš nastavit kanály od výr... ANO

Co nového sw 105.34. (Beta) z 17-06-2009

-zlepšena funkce CCcam (Beta4)

- hlavní sw obsahuje CleanUp

- > Zlepšení stability, databáze a chyby způsobující restartování
- > testujte prosím dlouhodobě
- aktualizace MCAS
- příprava MENU ZigBee Wireless :
- > Menu - Moduly – CAS - ComPort - Home Share: ZigBee externí, ZigBee Interní, RS232
- > Channel 1 ~ 16

Co nového sw 105,24. (Beta) z 12.06.2009

- zlepšena funkce Cccam (Beta3)
- aktualizován USB HDD PVR ovladač (Beta2)
- opraveno zobrazení 00:00 hodin v pohotovostním režimu
- zlepšena struktura EPG
- změněna databáze mikrocode -> testujte prosím dlouhodobě
- opravena chyba restartů při odebrání USB & HDD
- Přidána dánština do OSD
- hlavní sw obsahuje CleanUp
- - příprava MENU ZigBee Wireless :
- > Menu - Moduly – CAS - ComPort - Home Share: ZigBee externí, ZigBee Interní, RS232
- > Channel 1 ~ 16

Co nového sw 105,03. (Beta) z 05.06.2009.

- SW download / update Opravena chyba
- > Pokud není možné aktualizovat pomocí USB
- > nahrajte přes RS232 v režimu Boot Mode
- > SoftTool v1.01 USB.exe
- DigiTV AU aktualizace fix. ZKOUŠKA OK 100%
- > Thor 3 / 5 & Intelsat 10-02 na 0,8 ° W
- > [Http: // www.lyngsat.com/1west.html](http://www.lyngsat.com/1west.html)
- CCcam CS funkce (Beta2)
- > Menu - Moduly - Síť - Server Setup - CCcam2.0.11
- USB PVR funkce (beta1)
- > použijte USB HDD bez externího napájení
- > Soubor: FAT/FAT32 (TS video formát)
- > Menu - Channel / PVR: HDD Správce souborů Browser
- > USB Stick / USB HDD v menu formát
- > původní DR DOS souborový systém HDD již není podporován (=ztáta dosavadních nahrávek
- > ESATA + USB PVR pouze FAT/FAT32!
- opravena chyba při přechu přes půlnoc letního času
- > Informace v EPG, TXT a Časovače
- nová funkce žlutého tlačítka na DO: přímo AUDIO tlačítko
- opravena chyba signálu při jemném ladění
- v informaci o STB :vylepšen datum zobrazení (T / M / J) - Ex 04-06-09
- vyřešena grafická chyba Antena Setup
- opravena chyba Hotbird 13 ° E - 11240 V 27500 TP ESP2
- opravena chyba Astra 19 ° E - 12285 V 27500 TP CanalSat & Francie Absat chyba
- příprava MENU ZigBee Wireless :
- > Menu - Moduly – CAS - ComPort - Home Share: ZigBee externí, ZigBee Interní, RS232
- > Channel 1 ~ 16

- opravena chyba času a časovače pro GMT +1

Co nového v sw 104.26.(beta) z 13-05-2009

- DigiTV AU Fix.
- OPT + a + AV tlačítko Opravena chyba
- > OPT + / AV + pro portál PW multifeed
- zabudována ZigBee WLAN funkce
- > Menu - Moduly - CAS - COM Port - Home Share - (červené tlačítko) - ZigBee + RS232 ZigBee
- > dostupná interní a také externí funkce
- aktualizováno jazykové pakety
- > OSD menu, EPG, TXT, titulky
- opraven MCAS
- opravena chyba tlačítka X +
- optimalizován hlavní SW

- opraveny menší chyby
- opravena chyba OPT + tlačítka - OSD
- opravena chyba MP3
 - > změněno název Stop pro přehrávání MP3.
 - > Menu - USB - červené tlačítko MP3 vyberte
 - > všechny MP3 skladby se budou hrát jedna po druhé bez opětovné volby
- rozšířeny unicable funkce:
 - > přidána podpora unicable pro dva satelity
 - > Delta SCR SUM928 atd.
 - > podpora Triax - multiswitch
- přidán multijazyk pro OSD jazyk + eSATA PVR

Co nového v sw 104.01(beta). z 24-04-2009

- aktualizace AU pro JSC (JSC, irdeto2, Sport Aljazeera) Nilsat 7 ° W
 - > [Http: // www.lyngsat.com / nile.html](http://www.lyngsat.com/nile.html), 12284 V 27500
 - > Aljazeera Sport: Sport, Sport1, Sport2, Sport +1, Sport +2, Sportovní +3, Sport +4
 - > Fotbal: LIGTV Digitürk, Španělsko, Itálie, Holandska, Argentiny, Francie, Shottland, Katar
 - > Boll Basketbal: NBA
- aktualizován ovladač pro Conax smart karty
 - > aktualizace verze Conax
 - > fixována malá chyba
- aktualizován ovladač pro Viaccess smart karty
 - > pro novou SRG SWISS kartu ;-)
- aktualizace Home-share protokolu
 - > Update podpory pro různé karty
- Menu - Instalace - Anténní Setup
 - > INFO tlačítko: opravena chyba napájení LNB
- V režimu teletextu, nové funkce
 - > pomocí VOL +/- a tlačítka MUTE (vypnutí zvuku) se přepíná do normálního režimu TV
 - > po několika sekundách se automaticky přepne zpět do režimu teletextu
- opravena chyba Fast-Scan
 - > nedefinované znaky
- zlepšení MCAS čtečky karet
- aktualizace jazykových balíčků pro různé jazyky
 - > OSD MENU
 - > EPG
 - > Teletext
 - > Titulky
 - > HDD PVR MENU
 - > Audio Language
 - > Griechisch, französisch, ruština atd.
- opraveny chyby v různých jazycích

Co nového v sw 103.91(beta). z 13-04-2009

- di** AU
- aktualizovány jazykové pakety pro různé řeči:
 - > OSD MENU
 - > EPG
 - > teletext
 - > podtitulky
 - > PVR HDD MENU
 - > jazyk audio
- zlepšeny chyby pravopisu pro různé jazyky
- zlepšena identifikace audio stopy
- zlepšeno rozeznání TR Audio
- aktualizována databáze HD transpondérů
 - > Astra19 E
 - > Hotbird 13E

- > Astra 23,5E
- > Eutelsat 7E
- > HD TP's : PILOT On
- aktualizován ovladač eSATA + USB
- zlepšena čtečka karet MCAS
- aktualizována databáze SAT

Co nového sw 103.84.(beta) z 02.04.2009

- aktualizovány EPG jazykové pakety
- aktualizovány TXT jazykové pakety
- zlepšení TXT -> čeština, slovenština, slovinština, řečtina, němčina,
- zlepšení EPG -> čeština, slovenština, slovinština, řečtině, němčině,
- zlepšení podtitulků -> 0,8 W Thor, Sirius 4.8E
- zlepšen Video výstup HDMI
- zlepšeno třídění CAS -> tlačítko OK -> seznam programů: modré tlačítko CAS
- AV+ tlačítko - Audio: začleněn AUTO režim
- vložena nová funkce do MENU: -> Menu – Nastavení systému-Nastavení OSD:
 - Audio Language (Jazyk zvuku)
 - Subtitle Language (Jazyk titulků)
- rozšířeno MENU zálohování a obnovení --> MENU - Status STB – Nastavení paměti:
 - Datum zálohy: xxxxxx
 - Aktuální datum: xxxxxx
 - Záloha paměti = uložení nastavení + seznam programů (. UDB)
 - Obnova paměti = obnovení nastavení + seznam programů (. UDB)
 - Červené tlačítko – Upravit aktuální datum
- aktualizován jazyk OSD pro ESATA + PVR -> němčina, řečtina, italština, slovinština, ruština
- zlepšeny informace v MENU -> Kanál/PVR-> FileBrowser=Prohlížeči souborů (přímo přes DO: spodní pravé tlačítko
- opravena chyba LCN Fast-Scan
- aktualizovány TP různých satelit:-> Astra 19E+23.5E, Hotbird, Eutelsat 7E+16E, Sirius 4,8 E , Thor 0,8 W, Amos 4W, Turksat 42E
- zlepšení pro nové karty SRG Viac. 4,0 -> důležité: MENU-ROZHRANÍ-CAS– Smart Card Auto Update nastavit na vypnout
- zlepšeny vlastnosti pro karty Seca3, Canal Digital, atd.
- opraveny chyby pravopisu německého jazyka pro OSD

Co nového v sw 103.58(beta) z 17-03-2009

- zavedeny nové PVR funkce:-->při nahrávání programu po stlačení tlačítka OK v tabulce programů máte modrou barvou označené programy v rámci TP, na které si můžete přepnout a současně nahrávat původní program, program který sledujete je označen červenou barvou
- PVR Power Manager fixován na hodnotu Zapnuto (ON) ->vypnutí HDD do Standby je pro každý disk různé , cca. 5- 15 min .
- fixováno plné zobrzení infobaneru (1x INFO tlačítko)
- USB Menu : po zmáčknutí tlačítka INFO pro zálohování database doplněna Informace: Prosím čekejte...
- opravena chyba při update přes USB a chyba v délce souborů při update kdb., klíče...
- opravena chyba při přepínání signálu
- zlepšen protokol DiSEqC
- zlepšeno EPG pro různé jazyky
- zlepšen teletext, opravena kontrola chyb pro různé jazyky, zlepšena funkce uložení stránky
- zlepšeny titulky pro různé jazyky
- zlepšeno EPG pro němčinu a turečtinu v 7-denním režimu
- aktualizován ovladač CAM modulu a čtečky

Co nového v sw 103.42(beta) z 10-03-2009

- vícestránkový teletext (pouze test,čekejte na načtení stránek a naběhnutí první strany)

- aktualizovány ISO pro teletext
- aktivován teletext na TV dálkovém ovládání pro scart, RCA a YUV výstup
- doplněno MENU o samostatné podmenu pro ladění TvVlaanderen, CanalDigital a Telesat
--> Menu - Installation - Fast-Scan
- zlepšeny funkce PVR , opravena malá chyba, v seznamu kanálů rozpracována funkce označení TP z kterého se nahrává (zatím pouze změna barvy, přepnutí na jiný program v rámci TP vede k ukončení nahrávání bez hlášení o ukončení !!!!!)
- zlepšena funkce čtečky karet ND* pro různé ND* karty> CAS Menu: Smart Card Car Update-Off
- zlepšen cyklus CS timing

Co nového v sw 103.23(beta) 27-02-2009

- vyřešena chyba v teletextu na Astra 19,3 E Teletext na TP 12545 H 22000 vyřešen -> AV + tlačítko – Teletext
- vytvořena nová funkce SmartWifi (www.smartwi.net) -> MENU – NASTAVENÍ SYSTÉMU – DALŠÍ NASTAVENÍ – poslední řádek : Smart WI zapnuto / vypnuto
- zlepšena filtrace teletextu
- lepší kvalita obrazu (YUV - CVBS) -> MENU – NASTAVENÍ OBRAZU
- v infobaneru při přepínání programů vložena ikona M = označení, že je možné použít tlačítko OPT+ pro MultiFeed (Premiere DIR, Sport, Erotik)
- zdokonalené funkce EPG
- v MENU – ROZHRANÍ – EMU Keyl – přepracované a rozšířené
- zlepšeno rozpoznání USB flash + ESATA HDD
- zlepšen čas přepínání
- zlepšena funkce čtečky karet ND* pro různé ND* karty
- zlepšen cyklus CS timing
- odstraňuje se vynechávání audia a tonu u V13 ND* PW karty -> jedná se o testování
-> testujte na různých PW TP
- zlepšena funkce Newcamd CS
- zlepšen časový cyklus pro MCAS čipové karty
- zlepšen API a init- proces pro CS
- aktualizovány ovladače pro PCMCIA slot modulů (otestujte taky diablo CAM)
- rozšíření DiSEqC 1.1 pro kaskádové systémy -> MENU – INSTALACE – NASTAVENÍ ANTÉNY : DiSEqC 1.0 + 1.1 jsou na samostatných řádcích
- MENU – INSTALACE – NASTAVENÍ ANTÉNY : zlepšena funkce editace SAT
- optimalizovaný protokol UNICABLE

Co nového v sw 103.03_final 18-02-2009:

- ESATA HDD Power Control přidán do MENU-HDD Manager-Power Manager-ON/OFF (doba usnutí HDD po vypnutí přijímače 10-40min dle typu pouzdra)
- ESATA HDD - aktualizovány ovladače
- V PVR Prohlížeč souborů přidáno u nahrávky na spodním řádku: SAT, název z EPG apod.
- Teletext- opravena čeština (při nastavení v MENU-OSD-česky)
- po zmáčknutí tlačítka i=info na DO se vyvolá pod infobanerem z EPG název vysílaného programu, který je viditelný při přepínání mezi programy do dalšího zmáčknutí tl. info
- TP databáze aktualizována pro div. SAT
- u čtečky karet provedeno zlepšení pro Conax & Div.
- zlepšena automatická detekce skenování NIT
- opraveny malé sw chyby
- opravena chyba boot / pohotovostní stav (UDB: User DataBase)
- skryta IP adresa serveru *** **
- přidáno a zlepšena funkce Home Share přes Ethernet LAN=>Menu-Rozhraní-Síť-Home ShareSetup (pro správnou funkci přiřaďte každému SLAVE přijímači jinou MAC adresu v položce Nastavení sítě - pak je přepínání mezi programy pod 4s)
- Mediatech Seca AU fix. (Mediaguard), zkouška 100% OK, Amos 4°W/11260/H/27500
- RAI Seca AU fix. (Mediaguard), zkouška 100% OK, Hotbird 13°E/10992/V/27500
- zkrácen čas DigiTv AU (Thor 0,8 ° W) - při změně vymažte nefunkční klíč - nový se uloží na konci pod NEW KEY
- pokračuje práce na AU aktualizacích

- v MENU Cas Key změna - pod žlutým tlačítkem Inicializace je nyní VYMAZÁNÍ !!! všech klíčů, klíče nejsou v sw
- přidán do sw setting A1+Hotbird